ロックの登録手順①



U-shin Showa. All Right Reserved.

SADIOT

LOCK

ロックの登録手順2



登録するロックのシリアルナンバーをタップ (シリアルは本体もしくは箱に記載)

く 新しいロックの登録	
ロックが見つかりました 登録を行うロックを選択してください	2.4.XX4 2.4.XX4
シリアルナンバー	MADE IN CHINA
20730000292	> 20730000292
20624000112	>
20730000289	>
20623000076	>
20623000079	>
20730000266	>
20623000057	>
20624000133	
※ロックに電源が入っている にも関わらず表示がされない 場合は、接続をやり直すを 表示されるまでタップ 接続をやり直す	20730000292 🗱

登録するロックの名前を入力し、 登録するをタップ

<	ロックの登録
	ックに名前をつけてください
	名前はあとからでも変更できます
ロックの)名前
Entran	ce
	Second St. 1. 1.
ロックの	シリアルナンバー
20730	000292
※シリ	アルが本体と箱と
一致	【しているかかを確認
よ共X 客録	る場合は、別のロックを するを々ップ
豆野	
	登録する
	別のロックを登録する





ロックの登録手順③

ロックのサムターンを解錠位置にし、 解錠位置に登録するをタップ

解錠位置の登録 ロックの解錠位置を登録します

つまみを解錠の位置に合わせて、 「解錠位置を登録する」をタップしてください



ロックのサムターンを施錠位置にし、 施錠位置に登録するをタップ



解施錠テスト (ロックが解施錠動作を1度行う)



テストで問題がなければ完了をタップ 問題があった場合は再設定をタップし、 解錠位置設定からからやり直す

 解施錠テストが完了しました

 正しく解施錠できた場合は「完了」を

 グップしてください。

Entrance Dy/2 Higher Dy/2 High

ロックの登録完了

